EGSM 900MHz Wzmacniacz

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Specyfikacja techniczna:

Model: SH-G935-M2
P/N: G935M2014
Kod kreskowy: 6958917601237

Up-link: 880-915MHz
Down-link: 925-960MHz

Moc wejściowa: -70 ~ -40dBm
Zysk up-link: 62dB
Zysk down-link: 65dB
Maksymalna moc wyjścia: 17dBm
Impedancja: 50 Ohm
Izolacja: >70dB
Typ złącza: N-K żeński
Zasilanie: 5V/2A DC, 100~240V
Używać wewnątrz!
Rozmiar wzmacniacza: 13.8 x 7.8 x 2.2cm
Waga wzmacniacza: 428g
Rozmiar paczki: 28.5 x 19.5 x 8.1cm
Waga paczki: 1344g

Antena wewnętrzna:

Model: SH-MBF-A10
P/N: MBFA10015
Kod kreskowy: 6958917601503

zakres częstotliwości 790 / 2700mhz:
szerokość pasma: 170 / 990mhz
korzyści: 9 / 10dbi
połowa mocy szerokość promienia:
h 360 ° v 60 / 45 °
vswr ≤ 1.5:
impedancja wejściowa: 50 Ω
polaryzacja:pionowe
maksymalny pobór mocy: 100w
piorun ochrony:dc ziemi
złącze wejścia typu: n lub o kobiety
wymiary: Φ 5 x 18cm
antena w masie:400g
temperatura działania: - 40 - 60 ° c
znamionowa prędkość wiatru: 60m / s
radome kolor:biały
montaż:pole gospodarstwa
montaż sprzętu: ℃ 35 - 50 ℃

Antena zewnętrzna

Model: SH-MBF-A15
P/N: MBFA15015
Kod kreskowy: 6958917601510

zakres częstotliwości 790 / 2700mhz:
szerokość pasma: 170 / 990mhz
korzyści: 14/15dBi
połowa mocy szerokość promienia:
h 360 ° v 60 / 45 °
vswr ≤ 1.5:
impedancja wejściowa: 50 Ω
polaryzacja:pionowe
maksymalny pobór mocy: 100w
piorun ochrony:dc ziemi
złącze wejścia typu: n lub o kobiety
wymiary: Φ5 x 23cm
antena w masie:450g
temperatura działania: - 40 - 60 ° c
znamionowa prędkość wiatru: 60m / s
radome kolor:biały
montaż:pole gospodarstwa
montaż sprzętu: ℃ 35 - 50 ℃

6 958917 601442

SHENZHEN SANWOKOY TECHNOLOGY CO.,LTD.
Longjing Industrial Area D# 8th Floor, Bulong Road 335#,
Longgang District,Shenzhen, 518129, China

made in china

P/N: G900M2014

www.sunhans.com

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SL, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR

sunhans

EGSM Wzmacniacz

900 Mhz

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

User Manual

Szybki przewodnik instalacji

1. Umieść antenę zewnętrzną blisko okna lub na zewnątrz

2. Podłącz kabel koncentryczny do anteny zewnętrznej.

3. Drugą stronę kabla podłącz do wzmacniacza od odpowiedniej strony.

4. Podłącz wewnętrzną antenę do wzmacniacza z odpowiedniej strony.

5. Podłącz zasilanie do wzmacniacza.

6. Ciesz się maksymalnym sygnałem mobilnym.

sunhans

Po instalacji

1. Jeżeli nadal nie będzie sygnału w miejscu, w którym powinien być, sprawdź antenę w miejscu, w którym był sygnał przed instalacją, sprawdź czy się sygnał wzmocnił.

Jeżeli nie możesz wywołać połączenia, postaraj się bardziej dopasować kierunek anteny.

Jeżeli siła nie jest stabilna, sprawdź czy anteny nie są zbyt blisko siebie. Minimalna odległość anten to 8 metrów, ze ścianą po drodze lub bez ograniczeń w pionie.

Jeżeli LED świeci na czerwono, anteny są za blisko innych urządzeń i powodują zakłócenia i nakładanie się fal radiowych. Przemieść anteny, tak aby LED był koloru zielonego. Twój produkt będzie wtedy pracował bez problemów.

Ważne

Produkt zawiera tylko antenę emitujące sygnał, 10m kabel, antenę odbierającą i zasilacz. Nic innego nie jest załączone w zestawie, możliwe, że będziesz potrzebował czegokolwiek i zostaniesz zmuszony do zakupu.

Ten produkt wspomaga tylko pasmo 900mHz EGSM.

Ten zestaw wzmacnia sygnał na odległość do 300 metrów w otwartej przestrzeni. Jeżeli występują ściany, produkt może działać w pokoju lub dwóch. Zaleca się używanie jednego wzmacniacza i jednej anteny w jednym pokoju.

Cechy

Duży zysk.
Łatwa instalacja i użytkowanie.
Full duplex.
Używanie technologii ALC,
automatyczne dostosowywanie mocy.
Informujące diody LED.
Spełnione normy: ETS300, 609-4 CE y ROHS.

Zawartość paczki:
1 X SH-G935-M2 Wzmacniacz
1 X 10m Kabel Koncentryczny
1 X SH-4GF3-A8 Antena wewnętrzna
1 X SH-4GF3-A12 Antena zewnętrzna
1 X 100-240 AC zasilacz 5Vdc
1 X instrukcja obsługi

Gwarancja 24 miesiące
Wyprodukowano w ChRL
Importer: DMTrade, ul. Wiśniowa 36
64-000 Kościan, Polska